



#23503

Unité d'alimentation sans interruption (ASI) 800 VA

Unité ASI de secours fiable à batterie de 800 VA avec 2 prises de courant murales, adaptée à l'alimentation et à la protection de vos appareils électroniques

Principales caractéristiques

- Unité ASI de 1 500 VA avec batterie intégrée
- Fournit une alimentation temporaire par batterie pendant une panne de courant ; empêche la perte de données et les dommages au matériel
- 2 prises électriques avec batterie et protection contre les surtensions pour brancher votre ordinateur, vos périphériques informatiques, votre équipement réseau, un écran plat, des produits domotiques ou un système d'alarme
- Sorties protégées contre les surtensions pour éviter tout dommage provoqué par des surtensions, ou des fluctuations ou pics de tension
- Fonction AVR assurant une tension de sortie 230 V stable
- Alarmes sonores claires en cas de panne de courant vous offrant suffisamment de temps pour sauvegarder vos fichiers et éteindre votre ordinateur



Qu'y a-t-il dans la boîte

- Unité ASI
- Mode d'emploi

Configuration requise

- Prise murale d'alimentation avec borne de mise à la terre



2X POWER
OUTLETS

AVR
AUTO VOLT
REGULATION

800^{VA}
BATTERY



SURGE
PROTECTION



Une protection sûre

Ne vous inquiétez plus, car le Trust Paxxon 800 VA garde un œil sur vos appareils. Cette alimentation sans interruption (ASI) fiable constitue une source d'alimentation idéale pour vos appareils électroniques, les gardant temporairement en marche durant les pannes du réseau électrique et les protégeant des dommages causés par les surtensions.

Protégez vos équipements

Doté de 2 prises femelles standard, le Paxxon est équipé pour protéger tout appareil ou périphérique qui lui est connecté : ordinateur, télévision, console de jeux, système domotique ou dispositif d'alarme, routeur ou modem, ou tout type d'appareil alimenté par prise secteur. Vous pouvez y brancher des appareils d'une puissance totale maximale de 480 W ou 800 VA.



Un arrêt sécurisé

En cas de panne de secteur, la grande batterie de l'ASI couvre généreusement les besoins en électricité d'un PC d'entrée de gamme. Ce système d'alimentation fournit 3 minutes d'autonomie*, le temps nécessaire pour sauvegarder votre travail, éteindre le système en toute sécurité et assurer ainsi l'intégrité de vos fichiers et de vos équipements.* Avec une consommation de 240 W

Une sortie stable

Grâce à la fonction AVR, l'ASI maintient une tension de sortie stable. En cas de surtensions ou de pics de tension, votre équipement est ainsi en sûreté. Nous en sommes nous-mêmes si sûrs que nous offrons une extension de garantie allant jusqu'à 20 000 euros sur les équipements connectés.**** Vérifiez les conditions sur trust.com



GÉNÉRAL

Height of main product (in mm)	300 mm	Width of main product (in mm)	142 mm
Depth of main product (in mm)	101 mm	Total weight	4900 g
Weight of main unit	4900 g		

OUTPUT

Output power capacity (VA)	800 W	Output power capacity (W)	480 W
Output voltage range	Nominal voltage	Frequency response UPS	50Hz +/- 1Hz
Waveform type	Simulated sine wave		

PROTECTION

Protections	Child safety shutter, current-recoil, over-charge, over-current, over-discharge, over-heat, over-load, short-circuit	Auto Voltage Regulation	True
RFI-filter	False	Surge protected AC outlets	True
Surge protected phone line	False		

POWER

Number of batteries	1	Battery composition (Alkaline, Li-ion, etc.)	Lead Acid
Power inlet connection	Schuko (Type F)	Power outlet socket type	Schuko
Battery capacity (Ah)	9 Ah	Battery voltage (V)	12 V
Number of power outlets	2	Battery charge time (hours)	8 hours
100% capacity runtime (seconds)	5 seconds	50% capacity runtime (minutes)	3 minutes

FEATURES

Management function (USB)	False	USB connection	False
Status display	False	Audible alarm	True
Software	False		

INPUT

Nominal input voltage	220-240Vac	Operating voltage range	162-290Vac
------------------------------	------------	--------------------------------	------------

CONNECTIVITY

Cable detachable	False	Cable length main cable	140 cm
-------------------------	-------	--------------------------------	--------

COMPATIBILITY

Compatible Device Types Dj gear, gaming console,
lamp, laptop, pc, smarttv,
tablet

CONTROL

Indicators Activity, Battery, Battery
empty, Charging



PRODUCT VISUAL 1

EMERGENCY BATTERY BACK-UP

Prevents loss of data and hardware damage during power outage



VISUAL ALERT



AUDIBLE ALERT



SAFE SHUTDOWN



PRODUCT PICTORIAL 1

800VA OUTPUT

2 Battery and surge protected wall power outlets



PRODUCT PICTORIAL 2

FULLY PROTECTED



SURGE PROTECTED



OVERLOAD + SHORT CIRCUIT



AVR

AUTOMATIC VOLT REGULATION

€20.000

EXTENDED WARRANTY



PRODUCT PICTORIAL 3

MULTIPURPOSE USE

Provides back-up power in many situations



PC & MONITOR + PERIPHERALS



TV



HOME AUTOMATION OR ALARM SYSTEM



NAS SERVER



GAME CONSOLE



NETWORKING EQUIPMENT



OTHER DEVICES UP TO 360W



LIFESTYLE VISUAL 1

BACK-UP RUNTIME



39

MINUTES

50

WATT

39

MINUTES

100

WATT

8

MINUTES

200

WATT

8

MINUTES

200

WATT

8

MINUTES

200

WATT

8

MINUTES

200

WATT

8

MINUTES

200

WATT

8

MINUTES

200

WATT

8

MINUTES

200

WATT

8

MINUTES

200

WATT

8

MINUTES

200

WATT

8

MINUTES

200

WATT

8

MINUTES

200

WATT

8

MINUTES

200

WATT

8

MINUTES

200

WATT

Values depend on connected devices and are for indication only

PRODUCT PICTORIAL 5



800VA BATTERY



2X POWER OUTLETS



SURGE PROTECTION

AVR

AUTO VOLT REGULATION

PRODUCT ESHOT 1



PRODUCT VISUAL 2



PRODUCT BACK 1



PRODUCT FRONT 1



PACKAGE VISUAL 1